Notstromversorgung der Stadt Passau zur Sicherstellung der Wasserversorgung

1. Mit Netzleitstelle Dachau (E.ON) telefonisch Kontakt aufnehmen
2. UW Passau, UW Grubweg, Abschaltung der Einspeisungen
3. Stadtwerke Passau Station, Aufbau der Inselversorgung
4. BHKW Schulzentrum, Station , Aufbau der Inselversorgung
5. SH Maierhof, Versorgung mit Spannung
6. SH Bahnhofstraße, Versorgung mit Spannung
7. WKW Hals
8. WKW Oberilzmühle
9. SH Hals, Versorgung mit Spannung
10. SH Grubweg, Versorgung mit Spannung
11. SA Oberilzmühle, Versorgung mit Spannung
12. Stadtau PW, Versorgung mit Spannung
13. Soldatenau WGA, Versorgung mit Spannung
14. Hörnerweg HB, Versorgung mit Spannung
15. Linzer Straße PW, Versorgung mit Spannung
16. Neutorgraben PW, Versorgung mit Spannung
17. Eggendobl PW, Versorgung mit Spannung
18. Glockenstraße PW, Versorgung mit Spannung
19. Aignerhof WB, Versorgung mit Spannung
20. Stephanstraße HB, Versorgung mit Spannung
21. SH Haidenhof, Versorgung mit Spannung
22. Apfelkoch PW, Versorgung mit Spannung
23. Kohlbruck WB, Versorgung mit Spannung
24. Kastenreuth WB, Versorgung mit Spannung
25. Ilzleite PW, Versorgung mit Spannung
26. Alte Straße PW, Versorgung mit Spannung
27. Klosterberg PW, Versorgung mit Spannung
28. Spitzberg WB, Versorgung mit Spannung
29. Königsberger WB, Versorgung mit Spannung
30. Heining 1 WB, Versorgung mit Spannung
31. Salzweg WB, Versorgung mit Spannung
32. Niedernhart WB, Versorgung mit Spannung
33. Schwaiberg WB, Versorgung mit Spannung
34. Wasserturm Ries, Betriebsfunk
35. Schalthäuser ohne Spannungsversorgung

EG Bahnhofstraße
EG Hacklberg
EG Passau West
EB Grubweg

Notstromversorgung der Stadt Passau

zur Sicherung der Wasserversorgung bei Ausfall des Verbundnetzes (110 kV)

1. Mit Netzleitstelle Dachau (E.ON) telefonisch Kontakt aufnehmen

Rücksprache mit der Netzleitstelle Dachau

1. Welche Ausmaße hat die Spannungsunterbrechung?
2. Welche Gebiete sind betroffen?
3. Welche Betriebsmittel sind betroffen?
4. Wie lange wird die Stadt Passau ohne Spannung sein?

Fragen dienen der Einschätzung des Ausmaßes und der Dauer der Störung.
Zur Durchführung der nachfolgenden Maßnahme sind alle verfügbaren Mitarbeiter des Bereiches Versorgung (Strom, Gas, Wasser) zu organisieren.

2. UW Passau, UW Grubweg, Abschaltung der Einspeisungen

Abschaltung der 110 kV Leistungsschalter in den UWs Passau und Grubweg

Ort	Feld Nr.	Bezeichnung Feld	LS-Schalter
UW Passau	E13	E 13 NT 7 110/20 kV	AUS
UW Passau	E14	E 14 NT 8 110/20 kV	AUS
UW Passau	E15	E 15 NT 9 110/20 kV	AUS
SH Maierhof	J13	Einspeisung UW PA NT9	AUS
SH Maierhof	J46	Einspeisung UW PA NT7	AUS
SH Bahnhofstr.	J06	Einspeisung UW PA NT8	AUS
SH Bahnhofstr.	J32	Einspeisung UW PA NT8	AUS
UW Grubweg	E05	E 05 NT 2 110/20 kV	AUS
UW Grubweg	E03	E 03 NT 1 110/20 kV	AUS
SH Grubweg	J15	Einsp. 110/20 kV NT2	AUS
SH Grubweg	J01	Einsp. 110/20 kV NT1	AUS

Sperren der Rundsteueranlagen

SH Maierhof	TRA 1 und 2
SH Bahnhofstr.	TRA 1 und 2
SH Grubweg	TRA 1 und 2

3. Stadtwerke Passau Station, Aufbau der Inselversorgung

Verantwortl.

Aufbau einer Inselversorgung Station Stadtwerke Passau Nr. 283 mit Notstror Meister Stat.
aggregat 256 kVA (Versorgung NLW, Verwaltungsgebäude und GW Auerbach)

Ort, Station	Stat. Nr.	Bezeichnung Feld	L-Trenner
Stat. Stadtwerke	283	Edeka	AUS
Stat. Stadtwerke	283	Auerbach Unten	AUS
Stat. Stadtwerke	283	Niederspg. freischalten	

4. BHKW Schulzentrum, Station , Aufbau der Inselversorgung

Verantwortl.

Aufbau einer Inselversorgung BHKW Schulzentrum . Meister BHKW
Station Nr. 127 mit Notstromagg 1000 kVA
Versorgung des BHKWs mit allen Nebeneinrichtungen

Ort, Station	Stat. Nr.	Bezeichnung Feld	L-Trenner
BHKW Schulz.	127	Dez 02	AUS
BHKW Schulz.	127	Arbitron	AUS
BHKW Schulz.	127	Niederspg. freischalten	

5. SH Maierhof, Versorgung mit Spannung — Verantwortl. Meister SH

Das SH Maierhof wird vom BHKW Schulzentrum mit Spg. versorgt.
SH Maierhof alle LS-Schalter der Kabelabgänge AUS
SH Maierhof alle Nullpunktbildner und Rundsteueranlagen AUS

Ort, Station	Stat. Nr.	Bezeichnung Feld	L-Trenner	
Arbitron	461	Netztransformator	AUS	
Westerburger Str.	295	Netztransformator	AUS	
Dr. Geiger Weg	367	Netztransformator	AUS	
Spitalhofstr. 72	200	Netztransformator	AUS	
Martin	291	Netztransformator	AUS	
BHKW Schulz.	127	Arbitron	EIN	
SH Maierhof	J41	Martin	EIN	
SH Maierhof	J52	Nullpkt.bildner 1	EIN	Nspg. achten!
SH Maierhof	J15	Querkupplung West	EIN u. Tr.	

SH Maierhof wieder unter Spannung
Vom SH Maierhof aus wird das Notnetz kompensiert

6. SH Bahnhofstraße, Versorgung mit Spannung — Verantwortl. Meister SH

Das SH Bahnhofstraße erhält über SH Maierhof Spannung.
SH Bahnhofstraße alle LS-Schalter der Kabelabgänge AUS
SH Bahnhofstraße alle Nullpunktbildner und Rundsteueranlagen AUS

Ort, Station	Stat. Nr.	Bezeichnung Feld	L-Trenner
SH Maierhof	J08	Passau 2	EIN
SH Bahnhofstr.	J37	Passau 2	EIN
SS SH Bahnhofstraße unter Spannung			
Stat. Bahnhofstr.	334	Bilka	AUS
Stat. Bahnhofstr.	334	Niederspg. freischalten	
SH Bahnhofstr.	J18	Bahnhofstraße	EIN

SH Bahnhofstr. wieder unter Spannung

7. WKW Hals — Verantwortl. Meister WKW

WKW Hals wird über das Notstromaggregat versorgt

8. WKW Oberilzmühle — Verantwortl. Meister WKW

WKW Oberilzmühle, mit der Hausturbine ein Inselnetz aufbauen

9. SH Hals, Versorgung mit Spannung — Verantwortl. Meister WKW

Das SH Hals erhält über das SH Maierhof Spannung
SH Hals alle LS-Schalter der Kabelabgänge AUS

Ort, Station	Stat. Nr.	Bezeichnung Feld	L-Trenner	
SH Maierhof	J09	Hals 2	EIN	
SH Hals	J13	Maierhof 2	EIN	
SH Hals	J09	Querkupplung	EIN u. Tr.	
SH Hals SS unter Spannung				
Stat. Hals 8DJ20		Hafnergasse	AUS	
SH Hals	J15	SH Hals 8DJ20	EIN	Notstromagg.!

SH Hals wieder unter Spannung
WKW Hals kann zur Notstromversorgung beitragen

10. SH Grubweg, Versorgung mit Spannung — Verantwortl.

Das SH Grubweg erhält über SH Hals Spannung — Meister SH

SH Grubweg alle LS-Schalter der Kabelabgänge AUS

SH Grubweg alle Nullpunktbildner und Rundsteueranlagen AUS

Ort, Station	Stat. Nr.	Bezeichnung Feld	L-Trenner	
SH Hals	J04	SH Grubweg	EIN	
SH Grubweg	J13	Hals	EIN	
SH Grubweg SS unter Spannung				
SH Grubweg	J26	Nullpunktbildner 2	EIN	E-Spule AUS
SH Grubweg wieder unter Spannung				

11. SA Oberilzmühle, Versorgung mit Spannung — Verantwortl.

Die SA Oberilzmühle erhält über SH Maierhof Spannung — Meister WKW

SA Oberilzmühle alle LS-Schalter der Kabelabgänge AUS

Ort, Station	Stat. Nr.	Bezeichnung Feld	L-Trenner	
SA Oberilzmühle	J11	Gebiet	AUS	
SH Maierhof	J22	Oberilzmühle	EIN	
SA Oberilzmühle	J09	Maierhof	EIN	
SA Oberilzmühle	J06	Längskupplung	EIN	
SA Oberilzmühle, Gebiet		Niederspg. freischalten		
SA Oberilzmühle	J11	Gebiet	EIN	Hausturbine!
SA Oberilzmühle wieder unter Spannung				

WKW Oberilzmüle kann zur Notstromversorgung beitragen

12. Stadtau PW, Versorgung mit Spannung — Verantwortl.

Das PW Stadtau erhält über SH Grubweg Spannung — Meister

Ort, Station	Stat. Nr.	Bezeichnung Feld	L-Trenner	Stat., Ka., Freil.
Stat. Stadtau	89	Kläranlage	AUS	
Stat. Stadtau	89	Göttweiger Straße	AUS	
Stat. Stadtau	89	1 Brunnen 2	AUS	
Stat. Stadtau	89	2 Brunnen 1	AUS	
SH Grubweg	J22	Stadtau 1	EIN	
Stat. Stadtau	89	Stadtau 1	EIN	
PW Stadtau wieder unter Spannung				

13. Soldatenau WGA, Versorgung mit Spannung — Verantwortl.

Die WGA Soldatenau erhält über die Stat. Stadtau Spannung — Meister

Ort, Station	Stat. Nr.	Bezeichnung Feld	L-Trenner	Stat., Ka., Freil.
Stat. Stadtau	89	1 Brunnen 2	EIN	
Stat. Stadtau	89	2 Brunnen 1	EIN	
WGA Soldatenau wieder unter Spannung				

14. Hörnerweg HB, Versorgung mit Spannung Verantwortl. Meister Stat., Ka., Freil.

HB Hörnerweg erhält über Stadtau Spannung

Ort, Station	Stat. Nr.	Bezeichnung Feld	L-Trenner
Göttweiger Str.	164	Netztransformator	AUS
Consilia-Hörnerweg	171	Kremser Str.	AUS
Consilia-Hörnerweg	171	Niederspg. freischalten	
Stadtau	89	Göttweiger Straße	EIN

HB Hörnerweg wieder unter Spannung

15. Linzer Straße PW, Versorgung mit Spannung Verantwortl. Meister Stat., Ka., Freil.

PW Linzer Straße erhält über Stadtau, Hörnerweg Spannung

Ort, Station	Stat. Nr.	Bezeichnung Feld	L-Trenner
Kremser Str.	147	Netztransformator	AUS
Schwendistraße	296	Netztransformator	AUS
Linzer Straße	305	Mühltal	AUS
Linzer Straße	305	Niederspg. freischalten	
Consilia-Hörnerweg	171	Kremser Str.	EIN

PW Linzer Straße wieder unter Spannung

16. Neutorgraben PW, Versorgung mit Spannung Verantwortl. Meister Stat., Ka., Freil.

Das PW Neutorgraben erhält über SH Bahnhofstr. Spannung

Ort, Station	Stat. Nr.	Bezeichnung Feld	L-Trenner
Reitergasse	119	Netztransformator	AUS
Neutorgraben	79	Ost 1	AUS
Neutorgraben	79	Niederspg. freischalten	
SH Bahnhofstr.	J20	Reitergasse	EIN

PW Neutorgraben wieder unter Spannung

17. Eggendobl PW, Versorgung mit Spannung Verantwortl. Meister Stat., Ka., Freil.

PW Eggendobl erhält über SH Hals Spannung

Ort, Station	Stat. Nr.	Bezeichnung Feld	L-Trenner
Rennweg	186	Netztransformator	AUS
Langlebenhof	313	Netztransformator	AUS
Eggendobl	145	Anger	AUS
Eggendobl	145	Fürstenweg	AUS
Eggendobl	145	Niederspg. freischalten	
SH Hals	J06	Rennweg	EIN

PW Eggendobl wieder unter Spannung

18. Glockenstraße PW, Versorgung mit Spannung

Verantwortl. Meister Stat., Ka., Freil.

PW Glockenstraße erhält über SH Hals, PW Eggendobl Spannung

Ort, Station	Stat. Nr.	Bezeichnung Feld	L-Trenner
Fürstenweg	138	Netztransformator	AUS
Brauerei Hacklberg	8	Netztransformator	AUS
Brauerei Hacklberg	8	Brauerei Hacklberg	AUS
Glockenstraße	268	Schulstraße	AUS
Glockenstraße	268	Niederspg. freischalten	
Eggendobl	145	Fürstenweg	EIN

PW Glockenstraße wieder unter Spannung

19. Aignerhof WB, Versorgung mit Spannung

Verantwortl. Meister Stat., Ka., Freil.

Behälter Aignerhof erhält über SH Hals, Stat. Glockenstraße Spannung

Ort, Station	Stat. Nr.	Bezeichnung Feld	L-Trenner
Schulstraße	185	Netztransformator	AUS
Plantage	6	Netztransformator	AUS
Plantage	6	Lüftlberg 1	AUS
Plantage	6	Aignerhof	EIN
Aignerhof	148	Stephanstraße	AUS
Aignerhof	148	Niederspg. freischalten	
Glockenstraße	268	Schulstraße	EIN

Behälter Aignerhof wieder unter Spannung

20. Stephanstraße HB, Versorgung mit Spannung

Verantwortl. Meister Stat., Ka., Freil.

HB Stephanstraße erhält über SH Hals, Stat. Aignerhof Spannung

Ort, Station	Stat. Nr.	Bezeichnung Feld	L-Trenner
Stephanstraße	269	Sturmsölden	AUS
Stephanstraße	269	Niederspg. freischalten	
Aignerhof	148	Stephanstraße	EIN

Behälter Stephanstraße wieder unter Spannung

21. SH Haidenhof, Versorgung mit Spannung

Verantwortl. Meister Stat., Ka., Freil.

SH Haidenhof erhält über BHKW Schulzentrum Spannung

SH Haidenhof alle LS-Schalter der Kabelabgänge AUS

Ort, Station	Stat. Nr.	Bezeichnung Feld	L-Trenner
DEZ 2	292	Netztransformator	AUS
Prachatizer Straße	141	Netztransformator	AUS
DEZ 1	156	Netztransformator	AUS
KÖPA	343	Netztransformator	AUS
SH Haidenhof		Niederspg. freischalten	
Stat. Haidenhof 8DJ20		Gütlbauerweg	AUS
SH Haidenhof	J04	Verbindungskabel	EIN
BHKW Schulzentrum	127	DEZ 2	EIN
SH Haidenhof	J02	KÖPA	EIN

SH Haidenhof wieder unter Spannung. **Wichtig für PW Apfelkoch**

22. Apfelkoch PW, Versorgung mit Spannung

Verantwortl. Meister Stat., Ka., Freil.

PW Apfelkoch erhält über SH Haidenhof Spannung

Ort, Station	Stat. Nr.	Bezeichnung Feld	L-Trenner
Schönleitnerweg	301	Netztransformator	AUS
Apfelkoch	25	Kelbergerweg	AUS
Apfelkoch	25	Niederspg. freischalten	
SH Haidenhof	J05	Schönleitnerweg	EIN

PW Apfelkoch wieder unter Spannung

23. Kohlbruck WB, Versorgung mit Spannung

Verantwortl. Meister Stat., Ka., Freil.

WB Kohlbruck erhält über SH Haidenhof, Apfelkoch Spannung

Ort, Station	Stat. Nr.	Bezeichnung Feld	L-Trenner
Kelbergerweg	443	Netztransformator	AUS
Medizinische Klinik	309	Netztransformator	AUS
WB Kohlbruck	134	Dr. Ernst Derra Str.	AUS
WB Kohlbruck	134	Wohnen Kohlbruck	AUS
WB Kohlbruck	134	Niederspg. freischalten	
Apfelkoch	25	Kelbergerweg	EIN

WB Kohlbruck wieder unter Spannung

24. Kastenreuth WB, Versorgung mit Spannung

Verantwortl. Meister Stat., Ka., Freil.

WB Kastenreuth erhält über SH Hals Spannung

Ort, Station	Stat. Nr.	Bezeichnung Feld	L-Trenner
Hochstein	165	Netztransformator	AUS
Sieglberg	315	Netztransformator	AUS
Kastenreuth	149	Netztransformator	AUS
Böttcher 2	364	Netztransformator	AUS
WB Kastenreuth	328	Salzweger Str.	AUS
WB Kastenreuth	328	Caritas	AUS
WB Kastenreuth	328	Niederspg. freischalten	
SH Hals	J14	Hochstein	EIN

WB Kastenreuth wieder unter Spannung

25. Ilzleite PW, Versorgung mit Spannung

Verantwortl. Meister Stat., Ka., Freil.

PW Ilzleite erhält über SH Hals, Hafnergasse Spannung

Ort, Station	Stat. Nr.	Bezeichnung Feld	L-Trenner
Hafnergasse	324	Netztransformator	AUS
Ilzleite	316	Bayerwaldstraße	AUS
Ilzleite	316	Niederspg. freischalten	
SH Hals 8DJ 20		Hafnergasse	EIN

PW Ilzleite wieder unter Spannung

26. Alte Straße PW, Versorgung mit Spannung Verantwortl. Meister Stat., Ka., Freil.

PW Alte Straße erhält über SH Hals, Hafnergasse Spannung

Ort, Station	Stat. Nr.	Bezeichnung Feld	L-Trenner
Bayerwaldstraße	361	Netztransformator	AUS
Hochpegel	98	Am Seidenhof	AUS
Hochpegel	98	Ilzstadt	AUS
Hochpegel	98	Niederspg. freischalten	
Ilzleite	316	Bayerwaldstraße	EIN

PW Alte Straße wieder unter Spannung

27. Klosterberg PW, Versorgung mit Spannung

PW Klosterberg erhält über SH Hals, Hafnergasse, Hochpegel Spannung
PW Klosterberg wird von der Stat. Löwenmühlstr. versorgt

Ort, Station	Stat. Nr.	Bezeichnung Feld	L-Trenner
Ilzstadt	256	Netztransformator	AUS
Löwenmühlstr.	161	Klosterberg	AUS
Löwenmühlstr.	161	Niederspg. freischalten	
Hochpegel	98	Ilzstadt	EIN

PW Klosterberg wieder unter Spannung

28. Spitzberg WB, Versorgung mit Spannung Verantwortl. Meister Stat., Ka., Freil.

WB Spitzberg erhält über SH Bahnhofstraße Spannung

Ort, Station	Stat. Nr.	Bezeichnung Feld	L-Trenner
Post	444	Netztransformator	AUS
Post	444	Post Übergabe (169)	AUS
PNP	59	Netztransformator	AUS
Neuburger Str.	306	Netztransformator	AUS
Stockbauer	187	Netztransformator	AUS
Löwenbrauerei	57	Netztransformator	AUS
Spitzberg	55	Hochstraße	AUS
Spitzberg	55	Niederspg. freischalten	
SH Bahnhofstraße	J39	Post	EIN

WB Spitzberg wieder unter Spannung

29. Königsberger WB, Versorgung mit Spannung Verantwortl. Meister Stat., Ka., Freil.

WB Königsberger Str. erhält über SH Haidenhof, Breslauer Str. Spannung

Ort, Station	Stat. Nr.	Bezeichnung Feld	L-Trenner
Breslauer Str.	24	Netztransformator	AUS
Gleiwitzer Str.	133	Netztransformator	AUS
Königsberger Str.	20	Finanzbauamt	AUS
Königsberger Str.	20	Doblweg	AUS
Königsberger Str.	20	Niederspg. freischalten	
SH Haidenhof	J06	Breslauer Str.	EIN

WB Königsberger Str. wieder unter Spannung

30. Heining 1 WB, Versorgung mit Spannung — Verantwortl.

Die Versorgung des WB Heining 1 über das 20 kV Netz — WV
Stat. Gründoblweg ist mit vielen Schaltungen verbunden.
Es ist günstiger ein Notstromaggregat zu verwenden.
Der Behälter kann auch über die Einspeisung von E.ON versorgt werden.

31. Salzweg WB, Versorgung mit Spannung — Verantwortl.

WB Salzweg besitzt ein Notstromaggregat und befindet sich zudem — WV
im Versorgungsgebiet der E.ON

32. Niedernhart WB, Versorgung mit Spannung — Verantwortl.

WB Niedernhart befindet sich im Versorgungsgebiet der E.ON — WV
Evtl. Notstromaggregat

33. Schwaiberg WB, Versorgung mit Spannung — Verantwortl.

WB Schwaiberg befindet sich im Versorgungsgebiet der E.ON — WV
Evtl. Notstromaggregat

34. Wasserturm Ries, Betriebsfunk — Verantwortl.

Wasserturm Ries trägt nicht mehr zu Wasserversorgung bei. — Meister
Batterien erneuern für den Betriebsfunk — Stat., Ka., Freil.
Evtl. Notstromaggregat

35. Schalthäuser ohne Spannungsversorgung

Folgende Schalthäuser haben keine Spannung und
werden von der Batterieanlage versorgt (ca. 10 Std.)
SH Heining
NPV Medienzentrum
ZP Patriching
Klinikum
Windschnur
Universität
Rathaus
ZP Grubweg

N/E 14.01.2010
Weinzierl